



1. Profil PDS-ZMG (Ref. C1418)
2. Taśma LED*
3. Sprężyna powierzchniowa*
4. Dławnica*
5. Zaślepka*
6. Osłona*
7.1 Podkładka izolująca (element 7.1)*
7.2 Podkładka izolująca (element 7.2)*
8. Zasilacz (12 V / 24 V)*

*Pełen wybór akcesoriów i elektroniki dostępny jest na stronie www.KlusDesign.pl

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja nie pokazuje wszystkich mozliwości montażu. Dodatkowe akcesoria powiązane z produktem wraz z instrukcjami montażu dostępne są na stronie
Rysunki profili i akcesoriów w instrukcji są uproszczone i tylko w przybliżeniu oddają rzeczywiste kształty.

I




Nawierć otwory o średnicy 10 mm / 0.39” w panelu sufitowym.

II



Nawierć otwór w profilu (1) pod dławnicę i przewód zasilajacy taśmy LED (2).

III




Wklej taśmę LED (2) do profilu.

Wprowadź sprężyny powierzchniowe (3) do kanałów (zamków małych) na grzbiecie profilu.

Zamontuj dławnicę (4) w nawierconym otworze i przeciagnij przez nią przewód zasilający taśmy LED.

VI




Zamontuj osłonę (6) i zaślepki (5).

Nasuń podkładki izolujące (7.2) na sprężyny powierzchniowe i dociśnij je do grzbietu profilu.


Połącz przewód zasilający do zasilacza 12 V / 24 V (8).

V




Wprowadź sprężyny w otwory nawiercone w panelu sufitowym i dociśnij oprawę do sufitu.

VI widok z góry



Nasuń podkładki izolujące (7.1) na ramiona sprężyn wystające z otworów po wewnetrznej stronie panelu sufitowego.




1. PDS-ZMG extrusion (Ref. C1418)
2. LED strip*
3. Surface mounting spring*
4. Gland*
5. End cap*
6. Cover*
7.1 Isolating base (element 7.1)*
7.2 Isolating base (element 7.2)*
8. Power supply (12 V / 24 V)*

*The full range of accessories and electronics is available at www.KlusDesign.eu

NOTE! All LED strips must be connected to a 12 V or 24 V power supply.


IMPORTANT: Not all possible mounting procedures are presented here. More mounting procedures and related accessories can be found at Drawings of extrusions and accessories in these instructions are simplified and only approximate the actual shapes.

I




Drill 10 mm / 0.39" holes in the ceiling panel.

II



Drill a hole in the extrusion (1) to fit the gland and run the LED strip power cable (2).

III




Adhere the LED strip (2) in the extrusion.

Insert the surface mounting springs (3) into the channels (small locks) on the back of the extrusion.

Fit the gland (4) in the drilled hole and pull the LED strip power cable through it.

VI




Attach the cover (6) and the end caps (5).

Slide the isolating bases (7.2) onto the surface mounting springs and press them against the back of the extrusion.


Connect the power cable to the power supply 12 V / 24 V (8).

V



Insert the springs into the holes drilled in the ceiling panel and press the fixture to the ceiling.

VI Top view



Slide the isolating bases (7.1) onto the spring arms protruding from the holes on the inside of the ceiling panel.